

# AKKUMULÁTOR SZÁMÍTÁS

			Nyugalmi	Riasztás
DF 61002 tűzjelző központ	1 db	75,0000 mA 750,0000 mA	75,0000 mA	750,0000 mA
MAP 820 optikai füstérzékelő	119 db	0,2200 mA 5,0000 mA	26,1800 mA	595,0000 mA
MAH 830 hőérzékelő	7 db	0,2200 mA 5,0000 mA	1,5400 mA	35,0000 mA
MBG 813 kézi jelzésadó	23 db	0,8000 mA 2,0000 mA	18,4000 mA	46,0000 mA
MIO 324 vezérlő modul	1 db	0,3100 mA 5,0000 mA	0,3100 mA	1,2500 mA
MCD 524 beltéri hang- és fényjelző	21 db	3,0000 mA 76,0000 mA	63,0000 mA	399,0000 mA
MWS 424 beltéri hangjelző	7 db	3,0000 mA 76,0000 mA	21,0000 mA	133,0000 mA
RI 31 másodkijelző	39 db	6,0000 mA 15,0000 mA	234,0000 mA	146,2500 mA
PS 128 F kültéri hang- és fényjelző	1 db	4,0000 mA 2400,0000 mA	4,0000 mA	600,0000 mA
EM-05 ajtótartó mágnes	5 db	60,0000 mA 0,0000 mA	300,0000 mA	0,0000 mA

743,4300 mA

2705,5000 mA

0,7434 A	2,7055 A
Nyugalmi	Riasztási

Akkumulátor igény (az OTSZ szerinti időtartamban)

23,9938 Ah

Szabványos akkumulátor méretek	4	Ah
	7,2	Ah
	12	Ah
	18	Ah
	24	Ah
	42	Ah